



- Drives av 12 eller 24 V strømforsyning, eller fra 9V batteri.
- Potensialfri brann- og feilrele for ekstern varsling.
- Inntil 31 røykvarslere kan tilknyttes gjennom å melde inn unik ID.



Tilhørende røykvarslere EO 130

JUBILEE W er en kontrollenhet som lar røykvarslersystemet betjenes i vanlig bryterhøyde i stedet for i taket, og gjør det enklere å finne frem dit brannen startet.

Et trykk på enheten stanser lyd i alle varslere, unntatt den som oppdaget røyk.

JUBILEE W gir også indikasjon på svakt batteri både i enheten selv og i sammenkoblede varslere.

Releutganger gjør det mulig å overføre alarm og feilmeldinger til eksternt utstyr, f.eks. en GSM alarmsender.

Enheden kan drives kun på batteri, og leveres med et lithium-batteri med lang levetid. Alternativt kan den tilsluttes 12 eller 24 V strømforsyning og kun bruke batteriet til nøddrift.

## Spesifikasjoner

Driftsspenning	9–24 VDC
Radiofrekvens	868 MHz
Sammenkobling	32 enheter (inkl. Jubilee W)
Utganger	1 stk. brannrele, NO 1 stk. feilrele, NC
Driftstemperatur	–10 til +50 °C
Relativ fuktighet	10–90 % (ikke-kondenserende)
Mål (B × H × D)	83 × 175 × 34 mm

## Bestillingsinformasjon

JUBILEE W	Kontrollenhet
EO 130	Optisk røykvarslere, trådløs
9V-SOCL2	Batteri, lithium
ELO-GSM52-EKST	GSM alarmsender i plastkapling
GA 001	SIM-kort for alarmabonnement