



- Leveres komplett med lithiumbatteri
- 15 individuelle kanaler pluss felleskanal
- Antisabotasjefunksjon for batteri og montering
- Praktisk sokkel for enkel installasjon
- Avansert hysj/testfunksjon
- Patentert funksjon for enkel lokalisering av brannstedet
- Godkjent etter europeisk og amerikansk standard

EO 120 kommuniserer på sikkerhetskanalen 868 MHz, noe som gjør den meget stabil og upåvirket av radiostøy.

Varslerne har 15 tilgjengelige kanaler, og kan derfor enkelt brukes som en prisgunstig samordning for inntil 15 leiligheter i samme bygg. Kanal velges enkelt med dip nr 1-4 (varslerne i samme boenhet settes med lik kanal).

Valgbar repeaterfunksjon gjør at signal kan hoppe fra varsler til varsler, noe som gir lang rekkevidde for systemet. Repeaterfunksjon velges med DIP nr 5.

EO 120 gjør det enkelt å finne hvilken av de sammenkoblede varslerne som har utløst alarmen; ett trykk på testknappen til hvilken som helst varsler stopper sirenen i alle enheter unntatt den som detekterte brannen, slik at du kan følge lyden rett frem til brannstedet.

Spesifikasjoner

| | |
|-------------------|---|
| Godkjenninger | CE, EN50130, EN14604, AS3786, UL217 |
| Driftsspenning | 9 VDC |
| Strømtrekk | maks. 25 uA normal maks. 40 mA i alarm |
| Følsomhet | 3,0 - 6,0 % Obs/m |
| Lydtrykk | 85 dB @ 3 m |
| Radiofrekvens | 868 MHz |
| Driftstemperatur | 5 °C til 45 °C |
| Relativ fuktighet | 10-90% (ikke-kondenserende) |
| Mål (dia × H) | 115 × 41 mm |

Bestillingsinformasjon

| | |
|-----------|--|
| EO 120 M1 | Optisk røykvarsler, trådløs, 868 MHz, hvit |
|-----------|--|

ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no