

- Kan kobles som maintained eller non-maintained
- Unik LED- og linseteknologi for optimal lysspredning
- Kapsling i zamak og polykarbonat
- Selvttestfunksjonalitet
- Utenpåliggende utgave er tilgjengelig
- Kan leveres med eller uten DALI kommunikasjon (DA)

Oppfyller kravene i
EN 60598-2-22



Utenpåliggende (F)



Innfelt m/trafo og batteri (R)

EloLED Mini er mindre enn de fleste downlights, men gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet.

Armaturen er svært diskret, og kan monteres i de fleste standard innfatninger for MR16-lamper. Ved montering uten ramme er enheten mindre enn standard downlight-armaturer, og EloTEC tilbyr derfor egen hullsag med diameter 42 mm for innfelling.

Nedhengt markeringsskilt er tilgjengelig som tilleggsgutstyr.

Armaturen kan leveres med eller uten DALI kommunikasjon.



Spesifikasjoner

Driftsspennning	230 VAC, 50/60 Hz
Lyskilde	2 stk. Scattlight LED, 190 lumen
Nøddrift	> 2 t
Batteri	3,6 V 750 mAh
Kapslingsgrad	IP20, IK04
Mål armatur	50 x 33 mm (M2-R) 142 x 142 x 40 mm (M2-F)
Mål trafo/batteri (LxBxH)	209 x 33,5 x 27 mm (2 stk, M2-R)
Innfellingsmål (dia)	42 mm (M2-R)



Bestillingsinformasjon

ELOLED-M2-R	LED ledelysarmatur, innfelt
ELOLED-M2-F	LED ledelysarmatur, utenpåliggende
ELOLED-M2-DAR	LED kombiarmatur, innfelt, kommunikasjon via DALI
ELOLED-M2-DAF	LED kombiarmatur, utenpåliggende, kommunikasjon via DALI
MINI-PICT	Nedhengt markeringsskilt
ELOLED-MBA	Batteri 3,6 V 1500 mAh



LED downlight ledelysarmatur

ELOLED-M2/M2-DA







Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux

Høyde	Rundtstrålende. Maks. avstand for å oppnå 1 lux:	
		
2,5	9,3 m	3,7 m
3,0 m	10,0 m	3,9 m
3,5 m	10,5 m	4,0 m
4,0 m	10,9 m	4,0 m
5,0 m	11,4 m	3,9 m
6,0 m	11,5 m	3,5 m

Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux

Høyde	Rundtstrålende. Maks. avstand for å oppnå 0,5 lux:	
		
2,5 m	10,8 m	4,6 m
3,0 m	12,0 m	5,0 m
3,5 m	13,0 m	5,3 m
4,0 m	13,9 m	5,5 m
5,0 m	15,0 m	5,6 m
6,0 m	15,8 m	5,7 m
7,0 m	16,2 m	5,6 m
8,0 m	16,4 m	5,3 m
9,0 m	16,2 m	4,8 m

Statusindikasjoner

 Grønn	Alt virker som det skal.
 Ett blink	Driftstid ved batteridrift er under minstekravet, batteriet må byttes
 To blink	Batteriet er satt inn feil, eller feil i ladekretsen. Hvis problemet vedvarer, send enheten til teknisk service.
 Fire blink	Batterifeil. Bytt batteri og trykk på testknappen for å fjerne varselet.
 Fem blink	Lampefeil. Bytt enheten og trykk på testknappen for å fjerne varselet.
 Konstant blinking	Mulig intern feil. Bytt enheten eller send den til teknisk service.