



- Oppfyller kravene i byggt teknisk forskrift
- 2 sløyfer, separat eller felles varsling
- 3-ledersløyfe – forsyning + signal
- Patentert funksjon for lokalisering av brannsted
- Drifter inntil 8 eller 15 røykvarslere
- Felles batteribackup for varslere
- Oppgir status med tydelige talemeldinger
- Utganger for tilkobling til alarmsender eller annet utstyr
- Panikkalarm
- Mulighet for tilkobling av vannalarm

JUBILEE er en multifunksjonsenhet for kontroll og drift av et enkelt alarmsystem for hjem eller fritidsbolig. Inntil 8 eller 15 røykvarslere driftes av Jubilee, slik at batteriskift i varslerne ikke er nødvendig. Drift fra strømnettet med felles batteri-backup oppfyller kravene i byggt teknisk forskrift.

EloTECs patenterte akustiske adressering leder deg direkte til brannstedet ved ett enkelt trykk. Ved deteksjon vil summere i alle tilknyttede varslere aktiveres. Ved trykk på knappen vil enheten stanse summeren i alle varslere unntatt den som har detektert røyk.

Leveres i tre varianter – dimensjonert for ulikt antall varslere og forskjellig driftsspennning, men like i funksjonalitet. JUBILEE 8 og 15 tilkobles 230 V, og driver henholdsvis 8 og 15 varslere. JUBILEE 12V er beregnet for ekstern 12V forsyning, f.eks. solcellepanel på hytta.

## Spesifikasjoner

Driftsspennning	230 VAC (JUBILEE 8/15) 12 VDC (JUBILEE 12V) 9 V batteri-backup
Mål (B x H x D)	83 x 175 x 34 mm
Alarmsløyfer	2 stk. valgfri overvåking 4,7KΩ EOL
Utganger	1 stk. brann, pot.fri (NO) 1 stk. konfigurerbar, pot.fri (NO)
Kabelstørrelse	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>

## Bestillingsinformasjon

JUBILEE 8	Sentralenhet for 8 varslere
JUBILEE 15	Sentralenhet for 15 varslere
JUBILEE 12V	Sentralenhet for 15 varslere
EO 104	Optisk røykvarsler
VA 100 J	Vannalarm



EO 104 optisk røykvarsler



VA 100 J vannalarm

**ELOTEC AS**

Industriveien S. 1, Oppdal  
Sentralbord: +47 72 42 49 00  
Telefax: +47 72 42 49 09  
E-mail: info@elotec.no  
Web: www.elotec.no